



ISTRUZIONI

CLONESAU-2T e CLONE433AU-2T

- 1) Tenendo il radiocomando con il gancio verso se stessi premere contemporaneamente i due tasti, si accenderà il led fisso per circa tre secondi.**
 - 2) Tenendo saldamente premuti i due tasti attendere che il led si spenga, dopodiché tenendo saldamente premuto il tasto che si vuole programmare lasciare l'altro. Il radiocomando emetterà lampeggi brevi in attesa del segnale dall'esterno.**
 - 3) Tenendo sempre saldamente premuto il tasto scelto del radiocomando da programmare, avvicinare dal lato sinistro, il più vicino possibile, la parte trasmittente del radiocomando originale e premere il tasto che si vuole trasferire sulla copia. Il radiocomando da programmare emetterà lampeggi di ricezione del segnale, diversi da quelli di attesa (nel caso non si verificassero tali lampeggi, provare a porre il radiocomando originale al di sotto di quello da programmare).**
- Dopo che il segnale è stato registrato il led si spegnerà del tutto ed il radiocomando elaborerà il segnale. Se la copia è riuscita il led si accenderà fisso per due secondi circa per poi spegnersi. Se non è riuscita lampeggerà velocemente. In questo caso provare a ripetere l'intera operazione.**
- 4) Per il modello 433.92 Mhz nessuna operazione aggiuntiva è richiesta e il radiocomando così programmato è pronto per l'uso. Per il modello variabile è necessario impostare, tramite il regolatore interno, la frequenza di trasmissione della copia sullo stesso valore dell'originale.**

Nota: Il radiocomando si può programmare innumerevoli volte, il codice preesistente su un canale viene cancellato solo da una nuova programmazione riuscita.

Se la copia non dovesse riuscire il canale mantiene il codice preesistente.